

Az mdn-light beállítása

1. Kösse rá a Csengető Light eszközt egy ideiglenes **vezetékes hálózati (LAN) kábel**lel a hálózatra.
2. Ugyanebből a hálózathoz egy számítógép böngészőjébe írja be az eszköz Dashboardon kiosztott IP-címét, vagy próbálja meg elérni a `http://csengeto.local` címen.
3. A webes felületen nyissa meg a gyorsmenüt (jobb felső sarokban a **3 vonal** ikon), majd kattintson a **Rendszer** → **Beállítások** menüpontra.

4. A **Wifi** fülön konfigurálja a hálózati paramétereket

Ha rendelkezik Eduroam hálózattal

- Adja meg az iskolai IoT Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
- Állítsa be a Dashboardon lefoglalt **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket.

Egyéb esetben

- Adja meg a helyi Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
- Állítsa be az **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket ha Fix címet szeretne, ellenkező esetben hagyja üresen a mezőket.

5. Lejjebb, a Wi-Fi paramétereknél az AP módot állítsa '**AP**'-ra, és adja meg az iskola IoT Wi-Fi hálózatának adatait (SSID és jelszó).
6. Mentse el a beállításokat és **indítsa újra** a készüléket. Újraindulás után ellenőrizze, hogy az eszköz elérhető-e Wi-Fi-n keresztül. Ha igen, a vezetékes hálózati kábel most már **kihúzható**.